

PE9D

Buton de iesire mecanic cu montare aplicata

Imagine



Descriere

Buton de iesire mecanic, aplicabil, cu montare la interior. Comanda se face printr-un switch NO-COM-NC. Poate fi utilizat in sisteme de control acces, pentru deschiderea usilor cu incuietori electrice.

Caracteristici

- Carcasa din ABS ignifug
- Montare aplicata
- Contine un switch max. 36Vcc/3A
- Contact NO-COM-NC
- Testat la 100.000 de actionari

Specificatii tehnice

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| • Actionare: | Mecanic |
| • Contacte: | NO-COM-NC |
| • Curent maxim: | 36Vcc/3A |
| • Montare: | Aplicata |
| • Aplicabilitate: | Interior |
| • Material: | ABS ignifug |
| • Temperatura: | +10°C ~ +55°C |
| • Umiditate: | 0 ~ 95 %, fara condensare |
| • Dimensiuni: | 86(H) x43(L) x 22(A) mm |
| • Greutate: | 30g |

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

